



Archer AX23V 人気

AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

購入

参考価格: ¥ 5,980

ワイヤレス

規格	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz
Wi-Fi速度	AX1800 5GHz : 1201Mbps (802.11ax, HE80)

Wi-Fi 範囲	高性能FEM 送信パワーを改善し信号範囲を強化します
Wi-Fi性能	高(High) デュアルバンド 最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます OFDMA 複数のWi-Fi 6対応クライアントと同時に通信します エアタイムフェアネス 帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます DFS 電波干渉の少ないDFS帯を利用できます 4ストリーム デバイスをより多くの帯域幅に接続させます
動作モード	ルーターモード ブリッジモード（アクセスポイントモード）
セキュリティ	
ネットワークセキュリティ	SPIファイアウォール アクセスコントロール IP & MACバインディング アプリケーション層ゲートウェイ
ゲストネットワーク	5GHzゲストネットワーク×1 2.4GHzゲストネットワーク×1
VPNサーバー	OpenVPN PPTP
Wi-Fi暗号化	WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) WPA3
ハードウェア	
有線ポート	ギガビットWANポート×1 ギガビットLANポート×4
ボタン	Reset（初期化）ボタン WPSボタン
電源	12 V = 1A

[詳細はこちら>](#)

保護者による制限	URLフィルタリング 時間制限
WANタイプ	動的IP 静的IP PPPoE PPTP L2TP v6プラス DS-Lite MAP-E(OCN)
QoS	デバイスごとのQoS
クラウドサービス	OTAファームウェアアップグレード TP-Link ID DDNS
NAT転送	ポート転送 ポートトリガー DMZ UPnP
IPTV	IGMPプロキシ IGMPスヌーピング ブリッジ タグVLAN
DHCP	アドレス予約 DHCPクライアントリスト サーバー
DDNS	TP-Link NO-IP DynDNS
管理	Tetherアプリ Web管理画面（GUI） 管理画面のエミュレータはこちら>
その他	
システム要件	Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上の Javaに対応したブラウザ モデム インターネット接続契約 フレッツ光の場合は契約書
認証	JRF, JPA, VCCI
動作環境	動作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F) 保存温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Wi-Fi送信電力	CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5.15GHz~5.35GHz) <30dBm(5.47GHz~5.725GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz)
Wi-Fi受信感度	5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm 11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm
フィジカル	
寸法	150×130×40.3 mm
パッケージ内容	Archer AX23V本体 スタンド 電源アダプター LANケーブル かんたん設定ガイド

[†] 802.11ax Wi-Fiテクノロジーに関する表記は、IEEE 802.11ax ドラフト3.0の仕様およびIEEE 802.11-2016ワイヤレス規格に文書化された80MHzの802.11ac 1ストリーム（433Mbps）と80MHzの802.11ax（1201Mbps）1ストリームの予想最大理論データレートの比較に基づいており、同様に構成された802.11ax対応Wi-Fiルーターを使用する必要があります。802.11ax Wi-Fi規格を利用するには、クライアント端末側も802.11ax Wi-Fiに対応している必要があります。

[§] 最大75%の遅延低下は802.11ax規格における数値を指しています。OFDM非対応の状態の平均遅延は36ms、OFDMA対応の状態では平均遅延が7.6msにまで減少し、これにはWi-Fi APとクライアントの双方がOFDMAに対応している必要があります。

※TP-LinkのEasyMesh互換デバイスは、EasyMesh規格に準拠するデバイスと組み合わせてメッシュネットワークを構築することができます。なお、理論上は全互換デバイスとの接続が可能ですが、他社製デバイスとの接続は保証いたしかねます。

△OFDMAを利用するにはクライアント端末側もOFDMAに対応している必要があります。

**消費電力の削減には、クライアント端末側も 802.11axに対応している必要があります。実際の電力削減量はネットワークの状態やクライアント側の制限、環境要因等によって異なります。

***容量とは、全体的な平均スループットを指します。改正ではIEEE 802.11物理層（PHY）とIEEE 802.11媒体アクセス制御（MAC）層の両方に対する標準化された変更を定義しています。これにより、各ステーションの電力効率を維持または改善しながら、高密度に展開された状態におけるステーションごとの平均スループット（MACデータサービスアクセスポイントで測定）の少なくとも4倍の改善が可能な動作モードが、最低1つ有効になります。

TP-Linkについて	プレスリリース	購入方法	導入事例	各種データ・資料
会社紹介	ニュース	量販店		テクノロジー
お問い合わせ	アワード	オンラインストア		製品カタログ
採用情報	ブログ	総合代理店		
プロモーション		正規販売店		
個人情報方針		監視カメラ代理店		
情報セキュリティ基本方針		システムインテグレーター		
		サービスプロバイダー		